

## **Bedienungsanleitung WIN GSM (für Helfer)**

Das WIN GSM System soll die Alarmierungs- und Kommunikationsmöglichkeiten innerhalb der ARGE aber auch innerhalb der einzelnen Organisationen verbessern. Dazu hat es einige leistungsfähige Features die nachfolgend beschrieben werden.

### **Statusübersicht**

Jeder Helfer hat die Möglichkeit über sein privates Telefon seinen aktuellen Status zu melden (ähnlich wie beim FMS).

#### **Ablauf:**

Der Helfer ruft einfach je nach gewünschtem Status eine vordefinierte Rufnummer an. Das System erkennt ihn als Teilnehmer und trennt nach einigen Sekunden wieder. Mit der vom Helfer übermittelten eigenen Rufnummer und der Nummer die er angerufen hat, hat das System alle Informationen um den Status korrekt zuzuordnen. **WICHTIG:** Es kommt keine Verbindung zustande, die Meldung ist für den Helfer also kostenlos.

### **Rufnummernübermittlung**

Die Übermittlung der eigenen Rufnummer ist zwingend erforderlich. Falls Sie normalerweise mit unterdrückter Rufnummer arbeiten legen Sie im Speicher vor der Rufnummer die Kombination \*31# ab. Damit wird Ihre Rufnummer nur bei diesem Anruf übermittelt, ansonsten sind Sie weiterhin anonym. Falls Sie mehr als eine Telefonnummer haben können Sie bis zu drei FuT und eine Festnetznummer angeben.

### **Programmierung Ihres FuT**

Viele FuT ermöglichen durch z.B. Druck >1s auf eine Zifferntaste eine vordefinierte Rufnummern zu wählen. Damit ist eine Meldung so einfach wie eine FMS Meldung. Leider ist die Taste 1 oft mit der Mailbox vorbelegt und lässt sich bei vielen Softwareständen (hauptsächlich mit Netzbetreiberssoftware) nicht ändern. Hier empfiehlt sich dann die Taste 2 zu nutzen.

### **Rufnummern**

Status 1 07248 9249670

Status 2 nicht belegt

Status 3-20 07248 9249671

Status 3-40 07248 9249672

Status 4 nicht belegt

Status 6 07248 9249619

Status Urlaub 07248 9249726

Status 8 nicht belegt

- Status 1 sind Sie wenn Sie im Alarmfall sofort abkömmlich sind
- Status 3-20 sind Sie wenn Sie nach Alarmierung unterwegs sind und Ihre Unterkunft/Sammelpunkt vermutlich innerhalb von 20 Minuten nach der Alarmierung erreichen werden.
- Status 3-40 sind Sie wenn Sie nach Alarmierung unterwegs sind und Ihre Unterkunft/Sammelpunkt vermutlich innerhalb von 40 Minuten nach der Alarmierung erreichen werden.
- Status 4 sind Sie wenn Sie Ihre Unterkunft erreicht haben oder an der Einsatzstelle sind (für Kräfte die direkt anfahren).
- Status 6 sind Sie wenn Sie kurzfristig (<1 Tag) nicht einsatzklar sind, z.B. weil Sie morgens zur Arbeit müssen und dort nicht abkömmlich sind.
- Status Urlaub sind Sie wenn Sie längerfristig (>1 Tag) nicht einsatzklar sind, z.B. weil Sie krank, auf Geschäftsreise oder wirklich im Urlaub sind.

Hinweis: Falls sich Änderungen ergeben können Sie jederzeit Ihren Status ändern, z.B. bemerken Sie während der Anfahrt das Ihre erste Einschätzung (S3-20) wegen der Verkehrslage nicht realistisch ist, dann ändern Sie Ihren Status einfach auf S3-40.

## **SMS Alarmierung**

Die Führungskräfte Ihrer Gliederung und der aktuelle 15500 haben die Möglichkeit vordefinierte Texte über Telefon auszulösen. Die Texte sind so angelegt das die auslösende Stelle im Text erwähnt wird, die genauen Texte und was dann zu tun ist erhalten Sie von Ihrem Einheitsleiter. Nach erfolgter Erstalarmierung (mit Festtext) haben diese Personen noch die Möglichkeit freie Texte nachzusenden. Damit können Sie genauer über das Einsatzgeschehen, die Dringlichkeit usw. informiert

werden. Am Anfang einer solchen SMS steht der Absender im Klartext z.B.  
C.Schmidt: Es handelt sich um einen Brand in XYZ, laut  
Rückmeldung mehrere Betroffene, primär wird abc benötigt.  
Der SMS Versand für die Alarmierung erfolgt nur an eine FuT Nummer auch wenn  
Sie mehrere angegeben haben. Welche Nummer genutzt werden soll können Sie  
dann selbst entscheiden.

## **Absenderrufnummern**

Wenn Sie SMS vom System erhalten haben diese in der Regel folgende

Absenderrufnummern:

D1 (0160) 94971383

D2 (0151) 56026596

O2 (0176) 63340168

Eplus (0157) 71466323

Bitte keine Antwort SMS an die Absenderrufnummern senden da diese in der Regel  
nicht gelesen werden.

## **Weitere Hinweise**

Die Meldungen können von Ihnen beliebig oft abgegeben werden, besonders in den  
ersten Monaten sollten Sie rege Gebrauch davon machen um das System kennen zu  
lernen. Das ganze System ist eine Neuentwicklung, es kann also kein 100% Betrieb  
garantiert werden. Insbesondere wird es die eine oder andere Softwareänderung  
geben bei der das System oder Teile davon kurzfristig außer Betrieb sind. Bei  
geplanten längeren Ausfällen (>1h) werden wir versuchen vorab zu informieren. Alle  
Fragen zum System bitte ich schriftlich zu formulieren und per Email an  
[albsiedlung@db-elektronik.de](mailto:albsiedlung@db-elektronik.de) zu senden. Antworten von allgemeinem Interesse  
werden wir in die Dokumentation einarbeiten und unter [www.db-funksysteme.de](http://www.db-funksysteme.de)  
veröffentlichen.

## **Änderungen Ihrer Daten**

Falls Sich Ihre Telefonnummer ändert oder wichtiger Sie Ihre Rufnummer behalten  
und sich der Netzbetreiber ändert, melden Sie dies bitte umgehend über die  
organisationsinternen Regelungen an Ihren Einheitsleiter. Die Meldung bitte vorab  
mit Umstellungsdatum abgeben, nicht erst wenn bereits umgestellt ist!